

## Description et principales caractéristiques techniques


- Centrale avec numéro de canon unique, une tête de lecture format T25 UAV0151/E56 (distance 100 mètres) avec 10 badges résidents programmés et 1 badge maître
- Jusqu'à 100 services VIGIK®
- Alimentation 12 à 24 Vac ou 10 à 30 Vcc
- Bornier de raccordement débrochable
- Gestion autonome :
  - Jusqu'à 1 000 badges résidents avec le badge maître (10 badges maîtres maxi)
  - Suppression de badges par présentation directe sur la tête de lecture (nécessite d'avoir le badge)
  - Possibilité de suppression de tous les badges résidents ou maître par le dip-switch de la centrale
  - Programmation possible et complète par le terminal portatif U AV0151/010
- Gestion par PC sur PROXILIGHT 2.2.fr :
  - Jusqu'à 5 000 badges résidents avec l'encodeur de badges U AV 0151/E11K raccordé au PC
  - Un badge peut ouvrir jusqu'à 50 portes
  - Gestion des événements (20 000 sur 30 jours maxi) par récupération avec un badge dédié puis lecture sur PROXILIGHT 2.2.fr
- Système anti-copie de badges (à partir de la version soft FV1056)



### Dimensions (mm) :

Dimensions (H x L x P) : 75 x 70 x 20

### Notice



## Produits associés :

### T ALM 2012/2

Alimentation modulaire 12 Vcc / 2.0 A, 2 modules DIN



### U AV 0151/010

Terminal de programmation PROXIMAN UAV0151/095, UAV0151/E02 et UAV0151/E03



### U AV 0151/12

Badge de proximité noir MIFARE 13.56 MHz toutes centrales PROXIMAN



### U AV 0151/E11K

Programmeur USB de badges PROXIMAN sans lecteur de carte VIGIK® et sans HF

